

# MPX-4PA

Bestell-Nr.: 0202070

## PRODUKTINFORMATIONEN

### 3-Zonen-Mischer

- 3 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- XLR- und Cinch-Zonenausgänge
- 6 Eingangskanäle (4 Stereowege, 2 Mikrofonwege)
- Beide Mikrofonwege nur gemeinsam routbar
- Versenkte Vorverstärkungsregler (Gain) für alle Eingangskanäle
- Mikrofonwege mit 2-fach-Klangregelung, Talkover und PAD-Schalter
- Stereo-Kanäle umschaltbar 2 x Phono/Line und 2 x Line/Line
- Zonenausgänge mit 3-fach-Klangregelung, LED-Pegelanzeige der Stereosumme, Balanceregler, Vorhören (PFL) und Mono/Stereo-Umschaltung
- Regelbarer Kopfhörerausgang mit Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle und der Zonen-Ausgänge
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-204

**Herstellerinformation**
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

## TECHNISCHE DATEN

| **MPX-4PA** | |
|---|---|
| Anzahl Kanäle | 6 |
| Anzahl Eingänge | 12 |
| Mic-Eingang | 1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke |
| Line-Eingang | 150 mV, 5 x Cinch L/R |
| CD-Eingang | 150 mV, 1 x Cinch L/R |
| Phono-Eingang | 3 mV, 2 x Cinch L/R |
| Master-Ausgang | 1 V/600 Ω, 3 x 3-Pol-XLR L/R,3 x Cinch L/R |
| Kopfhörer | ≥8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke |
| Schwanenhalslampe | 12 V/0,75 W, 1 x BNC |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Klirrfaktor | 0,1 % |
| Störabstand | 61 dB, unbewertet |
| Klangregelung Tiefen | +12 dB, -12 dB/50 Hz |
| Klangregelung Mitten | +12 dB, -12 dB/1 kHz |
| Klangregelung Höhen | +12 dB, -12 dB/10 kHz |
| Talkover | -16 dB |
| Stromversorgung | ˜ 230 V/50 Hz/20 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 20 VA |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 482 x 177 x 105 mm, 4 HE |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 177 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Höheneinheiten HE | 4 |
| Gewicht | 4 kg |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,215 x 0,15 x 0,52 m |
| Bruttogewicht | 5,02 kg |
| Nettogewicht | 4,075 kg |

**MPX-4PA**

| | |
|---|---|
| EAN-Code | 4007754175462 |
| Nettogewicht | 4,075 kg |