

HSE-152A/SK

Bestell-Nr.: 0235170

PRODUKTINFORMATIONEN

Universell einsetzbare Serie von Kopf-/Ohrbügelmikrofonen in beigefarbener Ausführung für Adaptersysteme.
Über beiliegende Anschlusskabel für MONACOR- und JTS-Taschensender geeignet.

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon,
Nierencharakteristik
Für alle Anwendungen, bei denen eine gerichtete Audioabnahme erforderlich ist, bietet sich dieses Mikrofon mit Back-Elektretkapsel in Nierencharakteristik an. Ein solides Arbeitsgerät mit tollem Sound für Moderatoren und Sänger, auch bei akustischen Extremsituationen dank hoher Rückkopplungsfestigkeit. Der fast unsichtbare, sehr leichte Kopfbügel ist angenehm zu tragen und hält die Kapsel sicher in Position.

- Breitbandiger Übertragungsbereich
- Hoher Tragekomfort
- Positionsstabil
- Längenverstellbarer, drehbarer Kapselarm
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- 2 schweißresistente, abnehmbare Anschlusskabel mit 3-Pol-Mini-XLR und 4-Pol-Mini-XLR für TXS-...HSE- und JTS-Taschensender
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Windschutz

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

HSE-152A/SK	
Art	Kopfbügelmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Niere
System	Back-Elektret
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	1,5 kΩ
Empfindlichkeit	1,8 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 1,5-9 V
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	7 g
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR 4-Pol-Mini-XLR 2 Anschlusskabel
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,06 x 0,2 m
Bruttogewicht	0,155 kg
Nettogewicht	0,035 kg

HSE-152A/SK	
EAN-Code	4007754196788
Nettogewicht	0,035 kg